

# Przywracanie ustawień fabrycznych

## Dekoder HOMECAS<sup>T</sup> HC5101

Przywracanie ustawień fabrycznych:

1. Naciskamy MENU na pilocie
2. Za pomocą strzałek na pilocie przechodzimy w prawo na zakładkę ZAAWANSOWANE
3. Zaznaczamy PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE i naciskamy OK na pilocie
4. Wprowadzamy hasło za pomocą pilota – 0000 (cztery zera)
5. Zaznaczamy opcje TAK i naciskamy przycisk OK, odbiornik się zrestartuje
6. Za pomocą strzałek wybieramy JĘZYK POLSKI i potwierdzamy przyciskiem OK
7. Wybieramy opcje RĘCZNE PRZESZUKIWANIE, potwierdzamy OK i ustawiamy poniższe opcje:
  - CZĘSTOTLIWOŚĆ – 370000
  - TRYB SKANOWANIA – Niekodowany+CAS
  - TYPY SERWISÓW TV+Radio
  - MODULACJA – 256 QAM
  - SYMBOL RATE 6875
  - POSZUKIWANIE SIECI – Odblokuj
8. Naciskamy OK, rozpocznie się wyszukiwanie.
9. Odbiornik poprosi o potwierdzenie, zaznaczamy TAK i naciskamy OK
10. Na końcu wchodzimy do MENU, przechodzimy na zakładkę OPCJE
11. Zaznaczamy JĘZYK i naciskamy OK na pilocie
12. Ustawiamy AUDIO 1 i 2 wedle uznania (np. POLSKI i ENGLISH)
13. Ustawiamy NAPISY 1 i NAPISY 2 wedle uznania (np. POLSKI i WYŁĄCZ)
14. Zatwierdzamy powyższe zmiany przyciskiem OK