

# Przywracanie ustawień fabrycznych

## **FERGUSON AC-6200**

Procedura przywracania ustawień fabrycznych i wyszukiwania kanałów wygląda następująco:

1. Naciskamy MENU na pilocie
2. Przechodzimy w prawo używając strzałek na pilocie – do zakładki NARZĘDZIA
3. Zaznaczamy USTAWIENIA FABRYCZNE i potwierdzamy OK
4. Odbiornik poprosi nas o ponowne potwierdzenie, naciskamy OK
5. Odbiornik poprosi nas o KOD, naciskamy na pilocie 0000, potwierdzamy OK
6. LCN mode – zaznaczamy WŁĄCZ, naciskamy OK
7. Po chwili pojawi się ekran wyszukiwania ręcznego
8. Ustawiamy CZĘSTOTLIWOŚĆ na 370Mhz
9. Ustawiamy PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI na 6875
10. Ustawiamy MODULACJA QAM na 256 QAM
11. Ustawiamy POSZUKIWANIE SIECI na TAK
12. Zaznaczamy URUCHOM PRZESZUKIWANIE i naciskamy OK na pilocie – rozpocznie się wyszukiwanie programów.